



ファームウェアアップデートガイド



A. DDJ-400 の現在のファームウェアバージョンを確認する

- 1. DDJ-400 を USB ケーブルでお使いの PC/Mac に接続します
- 2. ファームウェアバージョンを確認します
- ・ Mac のとき

アップルメニュー > [この Mac について] > [システムレポート] > [ハードウェア] > [USB]を

クリックすると DDJ-400 が表示されるので、バージョンを確認する。

	MacBo	ook Pro	
▼ハードウェア	USB装置ツリー		^
ATA	▼ハブ		
Bluetooth	▼ハブ		
Ethernet 77 - F	Apple内蔵キーボード/トラックパッド		
Fibre Channel	IRレシーバー		
Firewire	BRCM20702 Hub		
NVMExpress	Bluetooth USBホストコントローラ		
PCI	▼USB 3.0パス		
SAS	DDJ-400		
SPI	DD 1-400-	0	
Thunderbolt	003-400.		
USB	製品ID:	0x0026	
iBridge	製造元ID:	0x2b73	
オーディオ	バージョン:	1.01	
カメラ	シリアル番号:		
カードリーダー	速度:	最高480 Mb/秒	
グラフィックス/ディス…	製造元:	Pioneer DJ Corporation	
71.1 52	100 0001 000		

・ Windows 10、Windows 8.1 のとき

- ① スタートボタンを右クリック後に表示されるメニューから[デバイスマネージャー]を選択する。
- ② [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー] > [DDJ-400 のプロパティ] > [詳細]を開く。
- ③ 「プロパティ」のプルダウンメニューから「ハードウェア ID」を選択する。
- ④ 「値」に表示される"USB¥VID_2B73&PID_0026&REV_xxxx"の x 部分がファームウェアバージョンです。
 (例:USB¥VID_2B73&PID_0026&REV_0101のとき、ファームウェアバージョン 1.01を意味します)
- Windows 7 のとき

.

- ① [スタート]メニュー > [コントロールパネル] > [デバイスマネージャー]を選択する。
- ② [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー] > [DDJ-400 のプロパティ] > [詳細]を開く。
- ③ 「プロパティ」のプルダウンメニューから「ハードウェア ID」を選択する。
- ④ 「値」に表示される"USB¥VID_2B73&PID_0026&REV_xxxx"の x 部分がファームウェアバージョンです。
 (例:USB¥VID_2B73&PID_0026&REV_0101のとき、ファームウェアバージョン 1.01を意味します)

DDJ-400のプロパティ	×
全般 ドライバー 詳細 イベント	
DDJ-400	
プロパティ(<u>P</u>)	
ハードウェア ID ~	
値(<u>V</u>)	
USB¥VID_2B73&PID_0026&REV_0101&MI_00	
USB¥VID_2B73&PID_0026&MI_00	

Pioneer Dj

B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

Mac のとき

ダウンロードした[DDJ-400_v**xxx**_MAC.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。 展開された[DDJ-400_v**xxx**_MAC.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。

Windows のとき

ダウンロードした[DDJ-400_vxxx_Win.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。

- 2. 解凍したファイルの内容を確認します
- Mac のとき
 [DDJ-400_vxxx_MAC]フォルダーが展開されます。
 下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

 [DDJ-400 vxxx.app]
- Windows のとき

[DDJ-400_v**xxx_**WIN]フォルダーが作成されます。

下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。

[DDJ400UpdateProgram.exe]

[ddj400hid.dll]

[ddj400__vxxx.bin]

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子(.exe および.app)が表示されない可能性があります。



C. DDJ-400 側のアップデート準備をする

1. PC/Mac と DDJ-400 を接続します

PC/Mac と DDJ-400 を USB ケーブルで接続してください。



Pioneer Dj

D. PC/Mac を操作してアップデートを実行する

1. アップデートを実行します

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

<STEP1> アップデートプログラムを起動

- Mac のとき
 [DDJ-400_vxxx.app]をダブルクリックして実行してください。
- Windows のとき

[DDJ400UpdateProgram.exe]をダブルクリックして実行してください。

<STEP2> 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記は日本語選択時の画面です)

アップデートプログラム	
言語の選択	
ご使用になる言語	唇を選択してください。
日本語	\$
	キャンセルOK

<STEP3> バージョン確認画面

更新バージョンが **x.xx** であることを確認して、[開始]をクリックしてください。 (下記画面のバージョン表示は一例です)

アップデート中は USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合は AC アダプターをご使用ください。

アップデートプログラム	
DDJ-400ファームウェアの/ 現在のバージョン: Ver1.0 更新バージョン: Ver1.01	ヾージョンアップを行います。 00
	終了 開始



<STEP4> アップデート実行中画面

プログレスバーが右端に到達するまで待ってください。

アップデートプログラム
DDJ-400ファームウェアのアップデートを実行中です。
アップデートが完了するまでしばらくお待ちください。
10%

アップデート実行中は DDJ-400 のレベルメーターが点滅します。

<STEP5> アップデート完了画面

下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

アップデートプログラム
DDJ-400ファームウェアのアップデートが完了しました。
ок

<STEP6> DDJ-400 再起動

アップデートが完了後、DDJ-400 は自動的に再起動します。



E. ファームウェアバージョンを確認する。

前述の「**A.DDJ-400 の現在のファームウェアバージョンを確認する**」と同じ手順で DDJ-400 の ファームウェアバージョンを確認します。 ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

エラーが表示される場合の対処方法:

エラーが表示されるなど、アップデートが失敗した場合は、アップデートプログラムを終了させてから、 一旦 USB ケーブルを抜き、前述の「C.DDJ-400 **側のアップデート準備をする**」の手順から再度実施してください。



【参考情報】

本アップデートプログラムは、以下の OS で使用可能です。

Mac: macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 Windows: Windows 8.1 / Windows 7

アップデートの所要時間は約2分です。

画面は開発中の物であり一例です。

商標および登録商標について

- · Pioneer DJはパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Mac、macOSおよびFinderは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- その他記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

©2019 Pioneer DJ株式会社 禁無断転載

Pioneer DJ株式会社

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階