

DJ コントローラー

DDJ-FLX4



ファームウェアアップデートマニュアル

コンピュータを使用してアップデートをする

rekordbox for iOS/Android をご使用のお客様は、モバイルデバイスからファームウェアアップデートが可能です。 「モバイルデバイスを使用してアップデートをする」へ進んでください。

A. DDJ-FLX4の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. DDJ-FLX4 を USB ケーブルでお使いの PC/Mac に接続します

2. ファームウェアバージョンを確認します

● Mac の場合

アップルメニュー > [この Mac について] > [システムレポート] > [ハードウェア] > [USB]をクリックすると DDJ-FLX4 が 表示されるので、バージョンを確認する。

	MacBook Pro		
〜 ハードウェア ATA	USB装置ツリー ^		
Apple Pay Bluetooth Ethernetカード Fibre Channel FireWire NVMExpress PCI SAS	USB 3.1/ ¹ /X V USB 3.1/ ¹ /X DDJ-FLX4		
SATA SPI Thunderbolt/USB4 USB	DDJ-FLX4:		
オーディオ カメラ カードリーダー グラフィックス/ディスプレイ コントローラ ストレージ ディスク作成 パラレルSCSI プリンタ メモリ 診断 電源	製造元ID: 0x0045 製造元ID: 0x2572 バージョン: 1.00 シリアル番号: BDMP000037DP 速度: 最高480 Mb <i>持</i> 製造元: AlphaTheta Corporation 場所ID: 0x00100000 / 1 利用可能な電流 (mA): 500 必要な電流 (mA): 500 高負荷時消費電流 (mA): 0		
✓ ネットワーク WWAN	■ AlphaThetaのMacBook Pro > ハードウェア > USB > USB 3.1バス > DDJ-FLX4		

- Windows の場合
 - ① スタートボタンを右クリック後に表示されるメニューから[デバイスマネージャー]を選択する。
 - [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー] > [DDJ-FLX4] > [詳細]を開く。
 - ③ 「プロパティ」のプルダウンメニューから「ハードウェア ID」を選択する。
 - ④ 「値」に表示される"USB¥VID_2B73&PID_0045&REV_xxxx"の x 部分がファームウェアバージョンです。

(例: USB¥VID_2B73&PID_0045&REV_0100のとき、ファームウェアバージョン 1.00を意味します)

DDJ-FLX4のプロパティ	\times
全般 ドライバー 詳細 イベント	
DDJ-FLX4	
プロバティ(P)	
ハードウェア ID	~
値⊻	
USB¥VID_2B73&PID_0045&REV_0100&MI_03	
USB¥VID_2B73&PID_0045&MI_03	

B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

● Mac の場合

[DDJ-FLX4_vxx_MAC.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。

● Windows の場合

ダウンロードした[DDJ-FLX4_vxxx_Win.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。

2. 解凍したファイルの内容を確認します

● Mac の場合

[DDJ-FLX4_vxxx_MAC]フォルダーが展開されます。下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。 [DDJ-FLX4_vxxx.app]

● Windows の場合

[DDJ-FLX4_v**xxx**_WIN]フォルダーが作成されます。下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。 [DDJFLX4UpdateProgram.exe] [ddjflx4hid.dll] [ddjflx4___v**xxx**.bin]

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子(.exe および.app)が表示されない可能性があります。

C. DDJ-FLX4 側のアップデート準備をする

1. PC/MacとDDJ-FLX4を接続します

PC/MacとDDJ-FLX4をUSBケーブルで接続してください。



D. PC/Macを操作してアップデートを実行する

アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

1. アップデートプログラムを起動

- Mac の場合
 [DDJ-FLX4_vxx.app]をダブルクリックして実行してください。
- Windows の場合

[DDJFLX4UpdateProgram.exe]をダブルクリックして実行してください。

2. 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して[OK]をクリックしてください。(下記は日本語選択時の画面です)

アップデートプログラム		
言語の選択		
ご使用になる言語	を選択してください。	
日本語		\$
	キャンセル OK	

3. バージョン確認画面

更新バージョンが x.xx であることを確認して、[開始]をクリックしてください。(下記画面のバージョン表示は一例です) アップデート中は USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

ノートパソコンをご使用の場合はノートパソコンに AC アダプターを接続してご使用ください。



4. アップデート実行中画面

プログレスバーが右端に到達するまで待ちます。

アップデート実行中は DDJ-FLX4 のレベルメーターが点滅します。

アップデートプロク	プラム	
DDJ-FLX4ファームウェアのアップデートを実行中です。 アップデートが完了するまでしばらくお待ちください。		
	17%	

5. アップデート完了画面

下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。

アップデートプログラム
DDJ-FLX4ファームウェアのアップデートが完了しました。
ОК

6. DDJ-FLX4 再起動

アップデートが完了後、DDJ-FLX4 は自動的に再起動します。

E. ファームウェアバージョンを確認する

前述の「A.DDJ-FLX4 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DDJ-FLX4 のファームウェアバージョンを確認 します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

アップデートが失敗した場合の対処方法

アップデートが失敗した場合は、アップデートプログラムを終了させ、一旦 USB ケーブルを抜いてから前述の「**C.DDJ-FLX4 側のアッ** プデート準備をする」の手順から再度実施してください。



モバイルデバイスを使用してアップデートをする

- ✓ モバイルデバイスからファームウェアのアップデートを行うには、rekordbox for iOS/Android が必要です。
- ✓ ファームウェアをダウンロードするために、インターネット接続環境が必要です。
- ✓ モバイルデバイスのバッテリー残量は、少なくとも 50%以上の状態にしてください。
- ✓ ファームウェアアップデートは USB 接続のみ対応しています。

A. DDJ-FLX4の現在のファームウェアバージョンを確認する

- 1. 電源用 USB 端子に AC アダプター等を USB 接続し、DDJ-FLX4 の電源を ON にします
- 2. デバイス用 USB 端子にお使いのモバイルデバイスを USB 接続します
- 3. ファームウェアバージョンを確認します
 - iOS の場合
 [設定]アイコンをタップし、[一般] > [情報] > [DDJ-FLX4] (*) を選択し、[ファームウェアバージョン]を確認する。

く 情報	DDJ-FLX4		
製造元	AlphaTheta Corporation		
モデル番号	뮥 DDJ-FLX4		
シリアル番	アル番号 BFMP000086QP		
ファームウェアバージョン 1.0.			
ハードウェ	アバージョン 1.0.0		

(*) [DJ CONTROLLER]と表示される場合もあります。

● Android の場合

DDJ-FLX4のバージョンを確認する方法はありません。 「**B. アップデートの準備をする**」へ進んでください。

B. アップデートの準備をする

1. DDJ-FLX4 の電源を ON にします

電源用 USB 端子に AC アダプター等を接続し、DDJ-FLX4 の電源を ON にします。

2. モバイルデバイスと DDJ-FLX4 を接続します

モバイルデバイスと DDJ-FLX4 を適切な USB ケーブルで接続してください。



C. rekordbox for iOS/Android を操作してアップデートを実行する

1. rekordbox for iOS/Android を起動する

rekordbox アイコンをタップしてください。

2. 設定画面へ移動する

画面中央部の rekordbox アイコンをタップします。



設定アイコンをアップします。



[DDJ-FLX4の設定]をタップして設定画面を開き、[ファームウェアアップデート]をタップします。

く 設定	DDJ-FLX4の設定	•
MASTER出力		
モノラル/ステレオ切り	替え	
ピークリミッター		
マスター出力音声の創	急激で不快なデジタルクリップの発生を緩和します。	
	ファームウェアアップデート	
DDJ-FLX4とUSBケー とBluetoothで接続し	フルで後続している場合、ファームワェアアップデー ている場合はファームウェアアップデートはできませ/	トが可能です。DDJ-FLX4 い。

※既に最新のファームウェアの場合は [DDJ-FLX4 ファームウェアは最新版です。] と表示されます。

3. アップデートを開始する

[アップデート]をタップします。



[ソフトウェア使用許諾書]の内容をよく読み、同意する場合は[同意します]をタップします。 ※同意しない場合は[キャンセル]をタップし、アップデートをキャンセルしてください。

ソフトウェア使用許諾契約書		
ファームウェアダウンロードの前に、ソフ	トウェア使用許諾契約書に同意ください。	
ソフトウェア使用許諾契約書		
このソフトウェア使用許諾契約書 (以下「本契約」といい いいます) との間における、DJ機器用ソフトウェア (以下 めるものです。	ます) は、お客様とAlphaTheta株式会社 (以下「当社」と 「本ソフトウェア」といいます) の使用に関する事項を定	
本ソフトウェアをインストールし、あるいはご利用になるにあたっては、必ず以下の条項をよくお読み下さい。お客 様が本ソフトウェアをご利用になった場合は、本契約に同意されたものとします。もし本契約に同意されない場合に は、本ソフトウェアのインストール及びご利用をおやめ下さい。		
(使用許諾) 本契約の内容に従うことを条件として、お客様は、本ソフ	トウェアを一台のパ <mark>ーソナル・コンピュータ</mark> 又は携帯端末	
キャンセル	同意します	

4. アップデート実行中の画面

100%になるまで待ちます。

アップデート実行中は DDJ-FLX4 のレベルメーターが点滅します。

く 設定	DDJ-FLX4の設定	
モノラル/ステレオ切り替	z	ステレオ >
ピークリミッター マスター出力音声の急い	DDJ-FLX4をアップデートして います。電源を切らないでくだ さい。 3.70 %	т ,
DDJ-FLX4とUSBケーブ, とBluetoothで接続してい	ルで接続している場合、ファームウェアアップ る場合はファームウェアアップデートはでき	プデートが可能です。DDJ-FLX4 ません。
	11+1 w b	

5. アップデート完了画面

下記画面が表示されたら[OK]をタップしてください。

く 設定	DDJ-FLX4の設定	đ
モノラル/ステレオ	切り替え	
ピークリミッター		
マスター出力音)	音の急。アップデートが完了しました。DDJ-FLX4 は最新の状態です。	
	ок	
DDJ-FLX4とUSI とBluetoothで接	3ケーブルで接続している場合、ファームウェアアップデート 続している場合はファームウェアアップデートはできません。	が可能です。DDJ-FLX4
	lltzw.k	

6. DDJ-FLX4の再起動

USB ケーブルを抜いて DDJ-FLX4 の電源を OFF にし、再度 USB ケーブルを挿して電源 ON にします。

D. ファームウェアバージョンを確認する

前述の「A.DDJ-FLX4 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DDJ-FLX4 のファームウェアバージョンを確認 します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

アップデートが失敗した場合の対処方法

アップデートが失敗した場合は、USB ケーブルを全て抜き前述の「B. アップデート準備をする」の手順から再度実施してください。

【参考情報】

本アップデートプログラムの対象 OS はサポートページを参照してください。 rekordbox.com/ja/feature/mobile/

アップデートの所要時間は約2分です。 **画面は開発中の物であり一例です。**

商標および登録商標について

- ・ Pioneer DJは、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ rekordbox™は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。
- ・ Mac、OS XおよびmacOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・ iOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。

©2023 AlphaTheta株式会社 禁無断転載

AlphaTheta株式会社

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階