

DDJ-522



http://pioneerdj.com/support/

上記のPioneer DJサポートサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品を お使いいただくための各種情報やサービスを提供しております。

ファームウェア アップデートガイド

ご使用の前に《重要》

■ダウンロードしたアップデートファイル(zip ファイル)をあらかじめ解 凍してください。

■Windows PC をご使用の場合は、『クイックスタートガイド』をご覧に なり、DDJ-SX2 専用の ASIO ドライバをインストールしてください。

■コンピュータに最新版のJava アプリがインストールされている必要が あります。インストールされていない場合は、Java Runtime Environment(Java)を <u>http://java.com</u>よりダウンロードし、インストールを行 ってください。

■ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまで ご連絡ください。

参考情報

- 本アップデータは以下のOS で動作確認済みです。
- · Windows® 7/ Windows® 8/ Windows® 8.1
- · Mac OS X : 10.6/10.7/10.8/10.9

アップデートする

注意:アップデートする前に、DDJ-SX2の電源をオフし、接続されてい る全てのケーブルを外します。また、コンピュータ上で起動している全 てのアプリケーションを終了させます。

1) 付属の USB ケーブルで DDJ-SX2 とコンピュータを接続する。 2) 左側のデッキの[SHIFT]と[SYNC]ボタン(下図)の両方を押しながら DDJ-SX2 の電源をオンし、レベルメーターの LED(下図)が点滅したこと を確認したらボタンから手を離す。



3) 10 秒程度待ち、アップデートファイル(DDJ-SX2_VXXX.jar)を実行す ると以下のダイアログが表示される。

[Start]ボタンを押してアップデートを開始する。

Updater Program		×		
Updates the version of your DDJ-SX2 firmware.				
Current Version: Ver. 1.01				
Update Version: Ver. 1.02				
	Close	Start		

■エラーが表示された場合は[Close]ボタンで終了してから、再度アップ デートファイルを実行してください。

■アップデートの所要時間はコンピュータにより約3~5分です。

アップデートが完了したら[OK]をクリックして終了する。

注意:アップデート中にエラーが表示されるなど、アップデートが失敗 した場合は、一旦 DDJ-SX2 の電源をオフし、アップデータを閉じてから 再度手順2)から実施してください。

ファームウェアのバージョンを確認する

Windows PC の場合

— Windows スタートメニューから、すべてのプログラム>Pioneer> DDJ-SX2 を選び、『DDJ_SX2 バージョン表示ユーティリティ』を実行す ※Windows 8 の場合は、スタート画面のタイルをクリックする。 る。

Pioneer DDJ_SX2パージョン				
_ หีวิสห์				
Windows ドライババック	Ver 1.000			
- ファームウェア				
DDJ-SX2	Ver1.02			

Macintosh の場合

- キーボードの[**Option**]キーを押しながらアップルメニューを開き、 『システム情報』、または『システムプロファイラ』を選択する。

(Finder	ファイル	編集	表示
シ	ステム情報			
ソ Ap	フトウェフ op Store	ア・アップデ	-ト	
シ Do	ステム環境 ock	竟設定		•
最	近使った項	目		۲
強	制終了		飞企業	গ
ス 再 シ	リープ 記動 ステム終了	7		
pi	oneer をロ	コグアウト	ዕ¥	Q

— ハードウェアの USB を選択し、[PIONEER DDJ-SX2]をクリックして ファームウェアのバージョンを確認する。

00	MacBook Air		
▼ハードウェア	USB 装置ツリー ▲		
ATA	▼USB 3.0 Hi-Speed バス		
Bluetooth	PIONEER DDJ-SX2		
Ethernet カード	TBRCM20702 Hub		
Fibre Channel	Bluetooth USB ホストコントローラ		
FireWire	▼USB 3.0 SuperSpeed パス		
PCI カード	内蔵メモリ・カード・リーダー		
SAS			
SATA/SATA Express			
SPI	PIONEER DDI-SX2 :		
Thunderbolt			
USB	製品 ID:	0x019a	
オーディオ	製造元 ID;	0x08e4 (Pioneer Corporation)	
カメラ	パージョン:	1.02	
カードリーダー	3/11고비풍무 ·	BIONEER DDI 5Y2	
グラフィックス/ディスプレイ	29770mr5.	PIONEER DDJ-3A2	
ストレージ	迷惑・	取向 12 MD/ 秒	
ディスク作成	製造兀:	Pioneer	
	場所 ID:	0x14200000 / 7	
ハードウェア RAID	利用可能な電流(mA):	500	
7929	必要な電流(mA):	500	
X E 9			

商標および登録商標について

- Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。 Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。 Windows Vista®、Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の
- 国における 録商標または商標です
- Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

©2014 パイオニア株式会社 禁無断転載 パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号