Pioneer

DJ JVHD-J-DDJ-WeGO



ファームウェア アップデートガイド

ご使用の前に(重要)

- ·必ず本ガイドの手順に従ってアップデートしてください。
- ・アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったりUSB ケーブル を抜いたりしないでください。
- ・ご不明な点がございましたら、下記の弊社カスタマーサポートセンタ ーまでご連絡ください。

カスタマーサポートセンター フリーコール: **[1]** 0120-944-222

注意:この番号は、PHS、携帯電話、一部の IP 電話などからはご利用 いただけません。その場合は以下の一般電話へおかけください。

一般電話: 044-572-8102 (有料)

参考情報

- 本アップデータは以下のOS で動作確認済みです。
- / Windows® 8
- · Mac OS X : 10.6/10.7/10.8
- アップデートの所要時間は約2分です。

準備する

- DDJ-WeGO 用アップデートファイル

※ダウンロードした zip ファイルをダブルクリックすると、アップデ ートファイルが解凍されます。



例) DDJ-WeGO_V104.jar

- Java がインストール済みのコンピュータ

インストールされていない場合は、Java Runtime Environment (Java) を <u>http://java.com</u>よりダウンロードし、コンピュータにインストー ルして下さい。

アップデート手順

注意:コンピュータ上で起動しているアプリケーションを全て終了させてから行ってください。

1) 付属の USB ケーブルで DDJ-WeGO とコンピュータを接続する。

2) パネル中央にある2つの[HEARDPHONE CUE]ボタン(左図)を押しな がら DDJ-WeGO の電源を ON し、レベルメーターの LED(右図)が点滅し たことを確認したら[HEARDPHONE CUE]ボタンを離します。



 DDJ-WeGO用アップデートファイル(DDJ-WeGO_Vxxx.jar)を起動す ると、下記のダイアログが表示されるので"Start"ボタンを押す。

Updater Program	×
Updates the version of you	r DDJ-WeGo firmware.
Current Version: Ver. 1.03	
Update Version: Ver. 1.04	
	Close Start

4) ファームウェアのアップデートが開始されます。

Updater Program
Updates the version of your DDJ-WeGo firmware.
Please wait for a few moments until the update process is complete
25%

5) ファームアップデートが完了したら"OK"をクリックする。

Updater Program	x
The update of your version of the DDJ-WeGo firmware	e is now complete.
	Ok

注意: アップデートが失敗した場合は、再度 DDJ-WeGO の電源を入れ直し、手順 3)から実施してください。

ファームウェアのバージョン確認方法

Windows の場合:

スタートメニューから、すべてのプログラム→Pioneer→DDJ-WeGO から『DDJ_WeGO バージョン表示ユティリティ』を実行する。

注意:DDJ-WeGO 専用の ASIO ドライバがインストールされていること が必要です。

Pioneer DDJ_WeGO/(ージョン
Г ^К Э1/Х
Windows ドライバパック Ver1.000
-ファームウェア DDJ-WeGO Ver1.04
ОК

Macintosh の場合:

Option キーを押しながらアップルメニューを開き、『システム情報』を 選択する。

Ű.	Finder	ファイル	編集	表示
シ	ステム情報			
צ	フトウェア	・ ・アップデ	ート	
A	op Store			
シ	ステム環境	設定		
D	ock			►
最	近使った項	目		Þ
強	制終了		ጚዕዝ	গ
ス	リープ			
再	起動			
シ	ステム終了	•		
pi	oneer をロ	」グアウト	<u> </u>	Q

ハードウェアの USB の項目を選択すると、接続しているコントローラの 名前が現れますので、その項目を選びファームのバージョンを確認する。

「ハードウェア	USB 装置ツリー		
ATA	▼ USB 高速パス		
Bluetooth	▼ハブ		
Ethernet カード	PIONEER DDJ-WeGO		
Fibre Channel	WBRCM2070 Hub	W BRCM2070 Hub	
FireWire	Bluetooth US	Bluetooth USB ホストコントローラ	
PCI カード	Apple 内蔵キー;	Apple 内蔵キーボード/トラックパッド	
SAS	FaceTime HD カメラ(内蔵)		
Thunderbolt	▼USB 高速パス		
USB	▼ハブ		
オーディオ(内蔵)	IRレシーバー		
ルードシーシー グラフィックス/ディスプレイ ジリアル ATA ディスク作成 パラレル SCSI ハードウェア RAID ブリンタ メモリ 診断 電源	PIONEER DDJ-WeGO: 製品 ID: 製造元 ID: パージョン: 速度: 製造元: 場所 ID: 利用可能な雷等(ma)	0x016f 0x08e4 (Pioneer Corporation) 1.04 Ref 12 Mb/19 Pioneer 0xfa130000 / 6 5 500	
ネットワーク WWAN Wi-Fi	利用可能な電流(mA) 必要な電流(mA):	500	

商標および登録商標について

- · Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における 米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- Microsoft[®]、Windows Vista[®]、Windows[®]、Internet Explorer[®]は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 録商標または 商標です。
- Apple、Macintosh、Mac OS、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

©2012-2013 パイオニア株式会社 禁無断転載 パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号