Pioneer

DJシステム

XDJ-R1



ファームウェア アップデートガイド

はじめに

弊社サポートサイトからファームウェアをダウンロードし、お客様がお 持ちの USB メモリを使用してアップデート用 USB メモリを作成していた だきます。そのアップデート用 USB メモリを用いて、XDJ-R1 ファーム ウェアのアップデートを行います。

- ・ファームウェアをダウンロードするためにはインターネットへの接続 環境が必要です。インストールを行う際には必ず管理者権限にてログインしてインストールを行ってください。
- ・アップデートを行う前に、ディスクのホットキュー情報のバックアップをお勧めします。[UTILITY]画面から[BACK UP]>[SAVE]を実施します。詳しくは、『XDJ-R1 取扱説明書』の「設定を変更する」をご覧ください。・本体のシステムバージョンより古いバージョンへのアップデート(バージョンダウン)はできません。
- ※ご不明な点がございましたら、下記の弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

カスタマーサポートセンター

フリーコール: 🔣 0120-944-222

注意:この番号は、PHS、携帯電話、一部の IP 電話などからはご利用いただけません。その場合は以下の一般電話へおかけください。

一般電話: 044-572-8102 (有料)

システムバージョンを確認する

- 1. [INFO(UTILITY)]ボタンを 1 秒以上押す
- 一 [UTILITY]画面が本体表示部に表示されます。
- 2. ロータリーセレクターで画面をスクロールさせ、 IVERSION No.1を表示させる
- ロータリーセレクターを押してシステムバージョンを確認します。[UTILITY]画面を閉じるときは[INFO(UTILITY)]ボタンを押します。



準備する

1. 以下の URL にアクセスする

http://pioneerdj.com/support/

- 2. [プレーヤー/DJ システム] > [XDJ-R1] > [ソフトウェア ダウンロード] >[ファームウェア] を選択する
- 3. 指示に従ってファームウェアをコンピュータにダウン ロードする
- 4. ダウンロードしたファイルを解凍する

- xdj_XXXX.bin というファイルが解凍されます(X は数字)。

注意: ファイル名は絶対に変更しないでください。同じフォルダに 2 度ダウンロードすると 2 つ目のファイル名が変更される場合がありますので注意してください。

5. USB メモリをコンピュータに挿入し、解凍したファイルを USB メモリのルートディレクトリにコピーする

— FAT、または FAT32 でフォーマットされた USB メモリ(USB マスストレージクラスに属する機器)が必要です。

注意:複数のアップデートファイルを USB メモリに入れてアップデートをしないでください。


ファームウェアのアップデートを行う

注意 1:電源オフ状態で、電源ケーブル以外の全てのケーブルと USB メモリを外した状態にします。

注意 2:CD や他の USB メモリが挿入されている場合は、すべて 取り除いてください。

1. 左側のデッキの[SHIFT]ボタンと[USB]ボタンを押しながら XDJ-R1 の電源をオンする

本体表示部には[DOWNLOAD]のメッセージが表示されます。



2. USB メモリを接続する

— USB デバイス挿入口にアップデートファイルをコピーした USB メモリを挿入します。

3. アップデートが開始する

- 本体表示部に現在のバージョンとアップデート後のバージョンが表示されます。
- 一 進行状況はプログレスバーで確認できます。



注意:アップデート中は USB メモリを抜いたり、電源をオフしないでください。

4. アップデートが完了する

一 約6分でアップデートが終了し、本体表示部には[COMPLETE]のメッセージが表示されます。

5. XDJ-R1 の電源をオフし、USB メモリを抜く 以上でアップデート完了です。

6. アップデート後のバージョンを確認する

—XDJ-R1 の電源をオンし、『システムバージョンを確認する』に従い、ファームウェアが正しくアップデートされていることを確認してください。

アップデートが開始しない、または 10 分以上経過してもアップデートが 完了しない場合はダウンロードしたファイルが壊れている可能性があります。もう一度『準備する』から実施してください。それでもアップデートができない場合には、USB メモリの要因も考えられますので、別の USB メモリでお試しください。

また、アップデート後電源をオンした時に、本体表示部にエラー番号 (E-7024)が表示される場合には、[手順 1]からやり直してください。

商標および登録商標について

・Pioneer および rekordbox は、パイオニア株式会社の登録商標または商標です。 その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。

©2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号