

*Pioneer*

DJ システム

**XDJ-RX**

**ファームウェア アップデート ガイド**

## バージョンの確認方法

---

- 1 電源をONにします。
- 2 [MENU(UTILITY)]ボタンを1秒以上押して、[UTILITY]画面を開きます。
- 3 ロータリーセクターで画面をスクロールさせると、一番下に[VERSION No.]が表示されます。
- 4 [MENU(UTILITY)]ボタンを押して、[UTILITY]画面を閉じます。

## アップデートの準備


---

- 1 コンピュータ上で圧縮ファイルを解凍します。

ダウンロードしたファイル「XDJ-RXv\*\*\*.zip」を解凍すると以下のアップデートファイルが展開されます。

XDJRX.UPD

- 2 解凍したアップデートファイルをUSBメモリのルートディレクトリーにコピーします。



※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT, FAT32でフォーマットされたUSBメモリ（USBマスタストレージクラスに属する機器）  
をご使用ください。


## アップデートの方法

### 1 アップデートモードに入ります。

電源OFF状態で、USBメモリ、LINK接続及び、USBケーブルを外した状態で、左側デッキの [USB1 STOP]ボタンと[RELOOP/EXIT]ボタンを同時に押しながら電源をONしてください。  
"Connect USB storage device into top USB1port."のメッセージが表示されたら、ボタンから手を離してください。

### 2 アップデートファイルをコピーしたUSBメモリを、左側のUSB1デバイス挿入口に挿入します。

右側デッキのUSB2デバイス挿入口にはUSBメモリ及び、他のUSBデバイスを入れないでください。



## アップデートの方法（続き）

---

- 3 自動的にアップデートがスタートし、バーグラフで進行状況が表示されます。  
同時に、現在のバージョンとアップデート後のバージョンが表示されます。

※アップデート中はUSBメモリーを抜いたり、電源をOFFしたりしないでください。

アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。

"Firmware update is complete. Turn the power off/on before using."

※本体のバージョンが最新の場合、コンプリート画面が表示されます。

- 4 コンプリート画面が表示されたら電源をOFFし、「バージョンの確認方法」に従い、  
ファームウェアがアップデートされていることを確認してからUSBメモリを抜いてください。

アップデートがスタートしない、または "MAIN update file is corrupt." と表示された場合は、  
ファイルが壊れている可能性があります。

再度ファームウェアのダウンロードから実施してください。

それでもアップデートできない場合には、USBメモリーの要因も考えられますので、  
別のUSBメモリーでお試してください。

アップデート中にバーグラフが進まない、または "MAIN firmware update failed"  
等の表示が出た場合には、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

## 商標および登録商標について

Pioneerはパイオニア株式会社の登録商標です。

©2014 パイオニア株式会社 禁無断転載

---

パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号