

DJJVHUJJJS



ITCH Ver2.1 で追加された機能について サンプラーコントロールモードの切替え

1. [SP-6]を押し、サンプルプレイヤーウィンドウを開く。



2. サンプラーコントロールモードボタンを押し、サンプラーコントロールモードを切り替える



サンプラーコントロールモードをONするとサンプルプレーヤーが青枠で囲まれ、サンプラーのコントロールが可能となります。 サンプルプレーヤー以外のモードに変更した場合もサンプラーのコントロールが可能です。 サンプラーコントロールモードがONの状態では、[SHIFT]+[HOT CUE]のボタン操作でのホットキューポイントの削除は出来ません。

サンプルデッキを操作する



Deck A	Chiffs + A	サンプルフロット1両生
		リンノルヘロット「再主
	Shift + 🕗	サンプルスロット2再生
	Shift + 🖸	サンプルスロット3再生
	Shift + O	サンプルバンクAへ切替
	Shift + 🖸	サンプルバンクBへ切替
Deck B	Shift + 🛈	サンプルスロット4再生
	Shift + 7	サンプルスロット5再生
	Shift + 🛈	サンプルスロット6再生
	Shift + 🛈	サンプルバンクCへ切替
	Shift + 🛈	サンプルバンクDへ切替

SYNC MODEを変更する

Simple SyncとSmart Syncを選択することが出来ます

1. [Setup]の[Playback]タブを選択する

2. SYNC MODEを選択する

ビートグリッド は Smart Sync Mode で有効になり、Simple Sync Mode では無効となります。

Simple Sync

同期させたい方のデッキにある [SYNC (SYNC OFF)] ボタンを押す。 デッキ (A) で再生しているトラックにデッキ (B) のトラックを同期させたいときは、デッキ (B) にある[SYNC (SYNC OFF)] ボタンを押します。

同期を解除するには、[SHIFT]ボタンをおしながら、[SYNC(SYNC OFF)]ボタンを押します。

Smart Sync

1. テンポマスターにしたい方のデッキにある[SYNC (SYNC OFF)]ボタンを押す(またはコンピュータ画面の[SYNC]をクリックする) 2. 同期させたいデッキにある[SYNC (SYNC OFF)]ボタンを押す(またはコンピュータ画面の[SYNC]をクリックする)

同期を解除するには、[SHIFT]ボタンをおしながら、[SYNC(SYNC OFF)]ボタンを押します。

Seitelio ITCH 🤍	2 SETUP		
Hardware Playback Library Display Mixer Plugins			
GENERAL	ON SONG LOAD		
 ✓ Playback keys use shift Lock playing Deck ✓ Hi-Fi Resampler ✓ Use auto gain 92 dB ▼ SYNC MODE <u>Simple Sync ▼</u> 	 Play from start Instant Doubles Play from first Cue Point 		
Smart Sync	RECORDING BIT DEPTH 24 Bit V FILE FORMAT AIFF V		

商標および登録商標について

・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。

・ ITCH は Serato社の登録商標です。

©2011 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社 〒 212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

_

<DRJ1010-A>