

# DDJ-WeGO 2

## 機能対応表 ~ TRAKTOR PRO 2 ver. 2.6.5 ~



グループ	No.	名称	操作	Deck A, B (Track Deck)	機能	Deck C, D (Remix Deck)	機能	
ブラウズ	B1	BROWSE	戻る	トラックリスト内のカーソルの移動	ブラウザツリ内のカーソルの移動	トラックリスト内のカーソルの移動	ブラウザツリ内のカーソルの移動	
	B2	LOAD	押す	トラック画面の拡大/縮小	フォルダ一覧を開く/閉じる	トラック画面の拡大/縮小	フォルダ一覧を開く/閉じる	
	B2	LOAD	押す	トラックのロード	Remix Setのロード	Remix Setのロード	-	
ミキサー	M1	HI	戻る	EQ(HI)	JOGの4箇所のLED赤の輝度調整	EQ(HI)	JOGの4箇所のLED赤の輝度調整	
	M2	MID	戻る	EQ(MID)	JOGの4箇所のLED緑の輝度調整	EQ(MID)	JOGの4箇所のLED緑の輝度調整	
	M3	LOW	戻る	EQ(LOW)	JOGの4箇所のLED青の輝度調整	EQ(LOW)	JOGの4箇所のLED青の輝度調整	
	M4	CH FADER	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	-	チャンネルフェーダー	-	
	M5	CROSS FADER	スライダーを移動する	クロスフェーダー	-	クロスフェーダー	-	
	M6	CUE	押す	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所のLEDの色変更	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所のLEDの色変更	
	M7	MASTER VOL	戻る	マスター出力音声レベル調整	*1 マスター出力音声レベル調整	*1 マスター出力音声レベル調整	*1 マスター出力音声レベル調整	
	M8	MIC VOL	戻る	MIC入力音声レベル調整	*1, *2 MIC入力音声レベル調整	*1, *2 MIC入力音声レベル調整	*1, *2 MIC入力音声レベル調整	
	M9	MIX	戻る	ヘッドフォンMIX	ヘッドフォンMIX	ヘッドフォンMIX	ヘッドフォンMIX	
	M10	HEADPHONES VOL	戻る	ヘッドフォン出力音声調整	*1 ヘッドフォン出力音声調整	*1 ヘッドフォン出力音声調整	*1 ヘッドフォン出力音声調整	
	M11	CH INPUT LEVEL METER	-	チャンネルインプットレベルメーター	*1 チャンネルインプットレベルメーター	*1 チャンネルインプットレベルメーター	*1 チャンネルインプットレベルメーター	
デッキ	D1	JOG	JOG FX OFF	天面: 戻る 側面: 戻る	スクラッチ ビッチベンド	サーチ	スクラッチ ビッチベンド	
			JOG FX ON / Group Mode	天面: CTRL A 戻る 側面: FX 1 戻る 側面: FX 2 戻る 側面: FX 3 戻る 側面: CTRL B 戻る	DRY/WET調整 エフェクト1 パラメーター調整 エフェクト2 パラメーター調整 エフェクト3 パラメーター調整 ハイパス/ローパスフィルター調整	*3 *3 *3 *3 *3	DRY/WET調整 エフェクト1 パラメーター調整 エフェクト2 パラメーター調整 エフェクト3 パラメーター調整 ハイパス/ローパスフィルター調整	
		JOG FX ON / Single Mode	天面: CTRL A 戻る 側面: FX 1 戻る 側面: FX 2 戻る 側面: FX 3 戻る 側面: CTRL B 戻る	DRY/WET調整 パラメーター1調整 パラメーター2調整 パラメーター3調整 ハイパス/ローパスフィルター調整	*3 *3 *3 *3 *3	DRY/WET調整 パラメーター1調整 パラメーター2調整 パラメーター3調整 ハイパス/ローパスフィルター調整		
		D2 to D5	CTRL A, FX 1, FX 2, FX 3	Group Mode	押す	全てのJOG FX モードをオフ エフェクト1 オン/オフ エフェクト2 オン/オフ エフェクト3 オン/オフ	全てのJOG FX モードをオフ エフェクト1の選択 エフェクト2の選択 エフェクト3の選択	全てのJOG FX モードをオフ エフェクト1の選択 エフェクト2の選択 エフェクト3の選択
		D2 to D5	CTRL A, FX 1, FX 2, FX 3	Single Mode	押す	エフェクト1 オン/オフ パラメーター1調整 有効/無効 パラメーター2調整 有効/無効 パラメーター3調整 有効/無効	エフェクト1の選択 全てのJOG FX モードをオフ エフェクト2の選択 全てのJOG FX モードをオフ エフェクト3の選択 全てのJOG FX モードをオフ	エフェクト1の選択 全てのJOG FX モードをオフ エフェクト2の選択 全てのJOG FX モードをオフ エフェクト3の選択 全てのJOG FX モードをオフ
		D6	CTRL B	押す	FILTER オン/オフ	FILTER オン/オフ	FILTER オン/オフ	FILTER オン/オフ
		D7	TEMPO	スライダーを移動する	テンポコントロール	全てのJOG FX モードをオフ	全てのJOG FX モードをオフ	全てのJOG FX モードをオフ
		D8	PLAY/PAUSE	押す	再生/一時停止	全スロットの曲から再生/一時停止	全スロットのリリグー再生	全スロットの曲から再生/一時停止
		D9	CUE	押す	キューポイント設定/キューサンプラー/バックキュー	トラックの先頭/ジャンプ	キューポイント設定	キューポイント設定
		D10	SYNC	押す	曲がロード状態	マスターデッキ同期	マスターデッキ同期	マスターデッキ同期
	D11	AUTO LOOP	トラック再生	トラック再生	ループ再生区間の幅変更	ループ再生区間の幅変更	ループ再生区間の幅変更	ループ再生区間の幅変更
			オートループ オン/オフ	オートループ オン/オフ	オートループ オン/オフ	オートループ オン/オフ	オートループ オン/オフ	オートループ オン/オフ
			再生中(One-shot)	再生中(One-shot)	再生中(One-shot)	再生中(One-shot)	再生中(One-shot)	再生中(One-shot)
			再生中(Looped)	再生中(Looped)	再生中(Looped)	再生中(Looped)	再生中(Looped)	再生中(Looped)
	D12 to D16	SAMPLER	サンプリング	サンプリング	サンプリング	サンプリング	サンプリング	サンプリング
			Sample slot 1 to 4	Sample slot 1 to 4	Sample slot 1 to 4	Sample slot 1 to 4	Sample slot 1 to 4	Sample slot 1 to 4
			再生中	再生中	再生中	再生中	再生中	再生中
			再生停止	再生停止	再生停止	再生停止	再生停止	再生停止
	その他	T1, T2, T3	SHIFT	押す	-	-	-	-
			DECK C	押す	デッキ A/C の切替	-	デッキ A/C の切替	-
DECK D			押す	デッキ B/D の切替	-	デッキ B/D の切替	-	
DECK D			押す	デッキ B/D の切替	-	デッキ B/D の切替	-	

**【使用上のご注意】**  
 ご使用の際は必ずDDJ-WeGOを起動してからTraktor PRO2を起動してください。  
 初期の履歴を書き込んだ場合は、一旦TRAKTOR PRO2を閉じて、DDJ-WeGO2の電源を入れ直したあと、TRAKTOR PRO2を再起動し、セッティングファイルインポートガイドの「8. オーディオ関連の設定を行う」の内容を確認してください。

- \*1. TRAKTOR PRO 2の該当するCUIの操作はできません。  
コンピュータ画面上のTraktorの[MAIN LEVEL]と[HEADPHONES VOLUME]をダブルクリックし、0dBの位置にご使用ください。
- \*2. MIC 音声はTRAKTOR PRO 2のデッキにアサインすることはできません。
- \*3. 複数のJOG FXモードがオンになっている場合、ON状態の全エフェクト、DRY/WET、フィルターのパラメータが同時に調整されます。  
特定のエフェクト、DRY/WET、フィルターのパラメータを個別に調整したい場合には、モードがオンのときに調整したいモードのボタン(CTRL A, FX 1, FX 2, FX 3, CTRL B)のいずれかを押したままJOGの天面に触れた状態でジョグダイヤルを回してください。
- \*4. Single Mode時にCTRL AをONにするもしくはGroup Mode時FX1, FX2, FX3のいずれかをONにするると下記の組み合わせでTraktorのEffect InsertボタンがONになります。  
Deck A: Effect Insert 1  
Deck B: Effect Insert 2  
Deck C: Effect Insert 3  
Deck D: Effect Insert 4
- \*5. Single Mode時にDDJ-WeGO2から操作可能なTraktorのRSTボタンとエフェクトボタンは下記の通りです。



\*6. SAMPLER 1~4がオン状態で曲を再生した場合は本機能は有効ですが、Play/Pauseボタン押下で曲を再生した場合でも本機能は無効です。  
**JOG FX 使用時の注意**  
 RemixデッキでFXを使用する場合は、各Sample SlotのSlot ParametersのFXをONにしてください。